

# INVOLIGHT

INVOLIGHT Led Strob140



Инструкция по эксплуатации

Светодиодный RGB стробоскоп Strob140 способен создавать динамичные световые сценические эффекты. Он широко применяется в залах развлечений, клубах и на сцене.

#### А. Спецификация:

- Вес: 4.9 кг
- Размеры: 46\*20\*12.5 см
- Входная мощность: AC 120В/240В, 60Гц/50Гц
- Мощность: 34 Вт
- LEDES: 252 шт. RGB (52 КРАСНЫХ, 116 ЗЕЛЁНЫХ, 84 СИНИХ)
- 3 штырьковая XLR розетка и 3 штырьковая XLR вилка
- Встроенный микрофон



#### В. Функциональное описание:



Режим	dip 10	dip 9	dip 8	dip 7	dip 6	dip 5	dip 4	dip 3	dip 2	dip 1	Функция
Автоматическая работа (Мастер прожектор)	0	0	X	X	0	0	0	0	0	0	<b>Изменение цвета и затухание цвета.</b> Выберите скорость работы посредством dip7, dip8.
			0	0	X	X	X	X	X	X	<b>Статический цвет и вспышка.</b> Выберите статичный цвет через dip1~dip3 (раздельно для R.G.B), выберите частоту вспышек через dip4~dip6.
Звуковая активация (Мастер прожектор)	0	1	X	X	X	X	X	X	X	X	<b>Смена цвета при помощи звука</b>
DMX	1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	<b>режим DMX</b> CH1—► R(Красный) CH2—► G(Зелёный), CH3—► B(Синий) CH4—► Диммер и вспышка
Другие	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1. DMX адрес -1 в режиме DMX 2. Как ведомый прожектор в режиме Мастер/Ведомый
	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>Затемнение</b>

DMX Величина/Функция

КАНАЛ	ВЕЛИЧИНА	ФУНКЦИЯ
CH1	000-255	красный
CH2	000-255	зелёный
CH3	000-255	голубой
CH4	000-189	диммер
	190-250	вспышка
	251-255	нет функции

INVAISK

# INVOLIGHT

INVASK



**ООО «ИНВАСК»**

Адрес: 143406, Московская область, Красногорск, ул. Ленина, дом 3 Б

Тел. (495) 565-0161 (многоканальный)

Факс (495) 565-0161, доб. 105

<http://www.invask.ru> e-mail: [invask@invask.ru](mailto:invask@invask.ru)

**Сервис-центр «ИНВАСК»**

Адрес: 143400, Московская область, Красногорск, Коммунальный квартал, дом. 20

Тел. (495) 563-8420, (495) 564-5228

e-mail: [service@invask.ru](mailto:service@invask.ru)

Led Strob140