

Aktiver Antennensplitter 2 x 1 : 8

Leistungsmerkmale

Antennensplitter 2 x 1 auf 8;

Booster-Speisung: 12V; 70mA; kurzschlussfest

Frequenzbereich kann durch 2 HF- Eingangsmodule selektiert werden;

Passend dazu: Sennheiser HF- Eingangsmodule / IM 3000

Technische Daten

Frequenzbereich: 450 – 960 MHz

Verteildämpfung: 0 dB

Nennimpedanz: 50 Ohm

Anschlüsse: 2xBNC IN; 2x8 BNC - OUT

Versorgungsspannung: 100-240V; 50-60 Hz

Abmessungen: 19“; 1 HE

Fabrikat: Sennheiser / ASA 3000